

SIGNALNI TABLO TIP: KST-16

NAMENA

Signalni tablo tip KST-16 je namenjen za svetlosnu signalizaciju. Pokazuje stanje za 16 signala.



Slika 1. Signalni tablo (prednja strana)



Slika 2. Signalni tablo (zadnja strana)

Montaža uređaja:

Signalni tablo KST-16 je uređaj predviđen za ugradnju u vrata ormara, u nadzornu ploču i sl. U otvor dimenzija 138mm x 138 mm ubaci se uređaj. Potom se na uređaj ugrade dva nosača (vide se na slici 2, a prethodno su bili skinuti sa uređaja). Uređaj se učvrsti stezanjem sa dva zavrtnja.

Priključenje uređaja :

Na zadnjoj strani uređaja nalazi se priključna šema. Prvo se dovede pomoćni napon na priključke 18 i 20. Važno je napomenuti “kada se radi o jednosmernom naponu onda se na priključak 18 dovodi + potencijal, a ako se radi o naizmeničnom naponu na priključak 18 se dovodi FAZA.” Signali se dovode na priključke 1-16 i signalno telo se pobuđuje potencijalom “+” ili “fazom”, ako u porudbini nije traženo suprotno. Na natpis “LEGENDA” se redom upiše spisak signala, odnosno određenom broju se pridruži naziv signala.

Način rada:

Kada se na neki od ulaza dovede potencijal + (ili faza) onda svetli signalno telo sa odgovarajućim brojem. Signalno telo će da svetli sve dok je na njegov ulazu prisutan navedeni potencijal. Ako pritisnemo taster “ PROBA SVETLA” svetliće sva signalna tela.

Tehnički podaci :

Pomoćno napajanje: 24v dc, 110 V dc, 220 V dc, 100 V ac, 220 V dc (prema narudžbi)

Radni napon : kao pomoćno napajanje

Signalno telo: Led diode kroz koje prolazi struja od 20mA

Kućiste: metalno (144mm x144mm)

Dimenzije potrebnog otvora: 137mm x 137 mm